



# Convertisseurs pure sinus

## 150W-6KW

Une gamme complète et de qualité

**150 to 10 000W**

**12V to 96V**

**electrosun.fr**

Pure Sinus



**electrosun**  
Power Sinus inverter

Modèle	150	300	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
<b>Entré</b>													
Tension DC	12V ou 24V ou 48V												
Plage de tension	10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 100-120VDC												
Courant de décharge	< 0.6A	< 0.7A	< 0.8A	< 0.9A	< 0.9A	< 1.5A	< 1.6A	< 1.86A	< 1.86A	< 1.9A	< 1.9A	< 1.9A	< 1.9A
Efficacité	>85%												
connection DC	Cables avec des clips ou adaptateur voiture												
<b>Sortie</b>													
Tension AC	220/230/240 VAC												
Puissance continue	150	300	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Puissance crête	300	600	1000	1200	1600	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000
Forme d'onde	pure sinus												
Frequence	50Hz												
Regulation AC	3%												
<b>Protetion</b>													
Tension min alarm	10DC±0.5V or 20.5DC±1V or 44VDC±1V or 100VDC±1V												
Tension min arrêt	9.5DC±0.5V or 19.5DC±1V or 42VDC±1V or 96VDC±5V												
Surcharge	sortie arrêté												
Surtension d'arrêt	15.5V or 30.5V or 61.2V or 120V												
Surcharge thermique	Arrêt automatique												
<b>Environnement</b>													
temperature de fontionnement	15.5V or 30.5V or 61.2V or 120V												
Humidité	20% 90%RH												
Température de stockage	entre - 30°C et +70°C												
<b>Autres</b>													
démarrage	démarrage progressif												
moyen de refroidissement	ventilateur intelligent de refroidissement												